



## Layout Único NFSe

Impressão Controlada

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	<ImpressaoControlada>	TAG Raiz da Impressão Controlada	-	S	-	-	Tag Raiz da Impressão Controlada

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	<ImpressaoControladaRps>	Grupo de informações da Impressão Controlada	-	N	-	-	Grupo que contém os RPS a serem impressas
1000	<Rps>	Grupo de informações da Impressão do RPS	-	N	-	-	Grupo que contém as informações dos RPS a serem impressos
1	<Numero>	Identificador do Número do RPS	N	S	15	-	Informe o número do RPS que será impresso
2	<Serie>	Identificador da Série do RPS	C	S	5	-	Informe a série do RPs que será impresso
3	<Tipo>	Identificador do Tipo do RPS	N	S	1	-	Informe o Tipo do RPS que será impresso
4	<IdentificationKind>	Número do RPS, série e tipo	N	N	1	-	Retorno dos valores: 1- Valor convertido número do RPS, série e tipo. 2- Valor original número do RPS, série e tipo.
5	<FilalImpressao>	Identificador do nome da impressora.	C	S	30	-	Informe o nome da fila de impressão que será impresso o RPS. Esta fila de impressão deverá estar configurada no NFS-e Settings
6	<NroCopias>	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.	N	N	-	-	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	<ImpressaoControladaNFSe>	Grupo de informações da Impressão Controlada	-	N	-	-	Grupo que contém os RPS a serem impressos
2000	<NFSe>	Grupo de informações da Impressão da NFS-e	-	N	-	-	Grupo que contém as informações das NFS-e a serem impressos.
1	<Numero>	Identificador do Número da NFS-e	N	S	15	-	Informe o número da NFS-e que será impressa
2	<FilalImpressao>	Identificador do nome da impressora.	C	S	30	-	Informe o nome da fila de impressão que será impresso a NFS-e. Esta fila de impressão deverá estar configurada no NFS-e Settings
3	<NroCopias>	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.	N	N	-	-	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
	<ImpressaoControladaNFSeRPS>	Grupo de informações da Impressão Controlada Atrelada	-	N	-	-	Grupo que contém as NFS-e a serem impressas, atrelado ao RPS
3000	<NFSeRPS>	Grupo de informações da Impressão Controlada Atrelada	-	N	-	-	Grupo que contém as informações das NFS-e e RPS a serem impressas
1	<NFSe>	Identificador do Número da NFSe	N	S	15	-	Informe o número da NFSe que será impresso
2	<RPS>	Identificador do Número do RPS	N	S	15	-	Informe o número do RPS que será impresso
3	<Serie>	Identificador da Série do RPS	C	S	5	-	Informe a série do RPs que será impresso
4	<Tipo>	Identificador do Tipo do RPS	N	S	1	-	Informe o Tipo do RPS que será impresso
5	<FilalImpressao>	Identificador do nome da impressora	C	S	30	-	Informe o nome da fila de impressão que será impresso a NFS-e. Esta fila de impressão deverá estar configurada no NFS-e Settings
6	<NroCopias>	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.	N	N	-	-	Identificador de número de Cópias. OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento.

Exemplo TXT:

```
1000;100;E01;1;ImpressoraDeDocumentos;1
2000;2000;ImpressoraDeDocumentos;1
3000;14523;450;NFS;1;ImpressoraDeDocumentos;1
```

Exemplo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ImpressaoControlada xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ImpressaoControladaRps>
    <Rps>
      <Numero>10</Numero>
      <Serie>NDD</Serie>
      <Tipo>1</Tipo>
      <FilaImpressao>2</FilaImpressao>
      <NroCopias>1</NroCopias>
      <TipoIdentificacao>2</TipoIdentificacao>
    </Rps>
  </ImpressaoControladaRps>
  <ImpressaoControladaNFSe>
    <NFSe>
      <Numero>10</Numero>
      <FilaImpressao>2</FilaImpressao>
      <NroCopias>1</NroCopias>
    </NFSe>
  </ImpressaoControladaNFSe>
  <ImpressaoControladaNFSeRPS />
</ImpressaoControlada>
```